Handumschalter

Technische Daten

Typ	Manueller Lastumschalter nach DIN EN 60947-3
Funktion	Umschaltung zwischen Netz und Ersatzstrom unter Last
Schaltstellungen	I - 0 - II (Netz - Aus - Ersatzstrom)
Polzahl	4-polig (3P+N)
Bemessungsdauerstrom	63 A
Bemessungsbetriebsspannung	bis 415 V AC
Schaltleistung (AC-23, 400 V)	28 kW
Kurzschlussfestigkeit	50 kA (mit gG-Vorsicherung)
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Sicherheitstrennung	ja, allpolige Trennung
Bedienung	kurzer Drehgriff, klare Stellungsanzeige
Montage	Hutschiene oder Montageplatte
Baubreite	8 Module (TE)
Maße (H x B x T)	76 x 140 x 89 mm
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C



Hager Handumschalter. Notstrom mit einem Handgriff.

Der Hager Handumschalter ist die klare, robuste Lösung für alle, die im Ernstfall lieber selbst die Kontrolle behalten. Fällt das öffentliche Netz aus, legst du dein Hausnetz mit einem einzigen Drehgriff von Netz auf Ersatzstrom um, sicher, eindeutig und ohne Elektronik, die ausfallen könnte. Seine drei klaren Schaltstellungen Netz, Aus und Ersatzstrom trennen dein Zuhause allpolig vom öffentlichen Netz, genau so, wie es die Sicherheit verlangt. Mit 63 A und bis zu 28 kW Schaltleistung versorgt er dein gesamtes Hausnetz aus deinem Speicher. Hochwertige Hager-Qualität, kompakt in der Verteilung montiert. Die wirtschaftliche Wahl für echte Versorgungssicherheit zum Selbstschalten.